

Fiche produit

Fenix

Lampe rechargeable Fenix WT25R

Notre reference: SC3605

Prix de vente (TTC): 95,00 CHF



Description:

La lampe de poche rechargeable à tête pivotante Fenix WT25R est une lampe multifonctionnelle spécialement conçue pour la maintenance et les opérations industrielles.

Vous pouvez soit tenir l'arrière de la lampe, soit utiliser le clip de poche robuste pour accrocher la lampe de poche dans votre poche. Une troisième option consiste à attacher la lampe de poche à une surface métallique à proximité avec l'arrière magnétique. La WT25R dispose d'une charge magnétique avec la batterie Li-ion rechargeable de 3400 mAh incluse. La lampe de travail à LED Fenix WT25R deviendra votre outil préféré à utiliser dans la maison ou sur le terrain, en particulier pour les types de lieux de travail industriels.

- LED CREE XP-L HI, d'une durée de vie de 50000 heures.
- Puissance maximale de 1000 lumens et portée maximale du faisceau de 220 mètres.
- Tête réglable à 105° pour une utilisation à différents angles.
- Arrière magnétique pour une utilisation mains libres.
- Charge magnétique avec le câble de charge magnétique inclus.
- Indication du niveau de la batterie pour une vérification instantanée du niveau de charge restant.
- La fonction de verrouillage évite l'activation accidentelle.
- Protection intelligente contre la surchauffe contre les températures de surface élevées.

ANSI/PLATO FL1 - WT25R

- Mode général Turbo Puissance 1000 Lumens Autonomie 3h 40min Portée 220m Intensité 11905cd
- MODE Haut Puissance 400 Lumens Autonomie 4h 50min Portée 145m Intensité 5186cd
- MODE Moyen Puissance 150 Lumens Autonomie 11h Portée 85m Intensité 1877cd
- MODE Bas Puissance 50 Lumens Autonomie 29h Portée 50m Intensité 672cd
- Mode Flash Strobe Puissance 1000 Lumens
- MODE SOS Puissance 50 Lumens

Résistance aux chocs 1m

Etanchéité IP66

LED CREE XP-L HI avec une durée de vie de 50 000h

Puissance maximale de 1000 lumens et portée de 230m

Tête réglable à 105° pour une utilisation sous différents angles

Base magnétique pour une utilisation mains libres

Rechargement magnétique par câble de rechargement magnétique inclus



Batterie Li-ion rechargeable 18650 3400mAh incluse

Indication du niveau de la batterie pour une vérification instantanée du niveau restant

Fonction de verrouillage pour éviter une activation accidentelle

Protection intelligente contre la surchauffe, préserve des températures de surface élevées

Le circuit de mémoire intelligent rappelle le dernier niveau de luminosité utilisé

Poids : 137g batterie incluse

Dimensions 135.3x29.4x24.1

Mode d'emploi :

ON/OFF

lampe éteinte pressez l'interrupteur durant 0.5sec pour allumer la lampe.

lampe allumée, pressez l'interrupteur durant 0.5 sec pour éteindre la lampe.

Sélection du niveau de puissance

En mode général, cliquez une fois sur l'interrupteur pour faire défiler FAIBLE->MOYEN->FORT->TURBO

En mode flash, cliquez une fois sur l'interrupteur pour faire défiler STROBE->SOS

Commutation Mode

En mode général, appuyez sur l'interrupteur et maintenez le enfoncé durant 1.2 sec pour passer en strobe dans le mode flash.

En mode flash, appuyez et maintenez l'interrupteur pendant 1.2 sec pour revenir à la dernière puissance utilisée du mode général.

Verrouiller/déverrouiller

Verrouiller : lorsque la lampe est éteinte et déverrouillée, effectuez un double clic sur l'interrupteur pour la verrouiller, la lampe va clignoter plusieurs fois en puissance FAIBLE pour indiquer son verrouillage.

Déverrouiller : lorsque la lampe est éteinte et verrouillée, effectuez un double clic sur l'interrupteur, la lampe sera déverrouillée et activée en puissance FAIBLE.

En condition verrouillée, cliquez ou appuyez sur l'interrupteur provoquera 2 clignotements d'une seconde à puissance FAIBLE pour indiquer son verrouillage.

Circuit de mémoire intelligent

La lampe mémorise le dernier niveau de puissance utilisé en mode général. Lorsqu'on la rallume, le dernier niveau de puissance est réactivé. Chaque fois que le mode flash est activé, le strobe se déclanche.

Indicateur du niveau de la batterie

Lorsque la lampe est éteinte un simple clic sur l'interrupteur permet de vérifier le niveau de chargement de la batterie. L'indication du niveau dure 5 secondes.

- 4 diodes allumées : 100-80%
- 3 diodes allumées 80-60%
- 2 diodes allumées 60-40%
- 1 diode allumée 40-20%
- 1 diode clignotante : 20-0%

Rechargement magnétique

1. lorsque le rechargement est nécessaire, connectez le port USB A du câble de rechargement à une source d'alimentation à port USB, puis approchez de la lampe l'extrémité magnétique du câble. Le câble se connectera automatiquement au port de chargement et le rechargement débutera. L'indicateur sur le câble sera allumé et s'affichera en rouge pour indiquer l'état de charge, lorsque l'indicateur devient vert; la charge est terminée.

2. Si elle est stockée, rechargez la lampe tous les 4 mois pour maintenir les performances optimales de la batterie.

Remarque : le temps normal de rechargement complet de la batterie FENIX ARBL183400mAh qui est livrée avec la lampe est d'environ 4 h 30 lorsque celle-ci est vide.

Caractéristiques des batteries

Batterie Li-ion 18650 3.6V ARBL18 Series

Avertissement : les batteries Li-ion ARBL18 18650 conçues pour des applications commerciales sont puissantes et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion mais les risques de courts circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement des batteries

Relevez le loquet de verrouillage et ouvrez le bouchon arrière pour insérer la batterie avec le + dirigé vers la tête de la lampe puis fermez le bouchon arrière et arbattez le loquet de verrouillage.

Protection intelligente contre la surchauffe

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le mode TURBO est utilisé durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voire plus, elle va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la température.

Lorsque la température sera revenue à la normale (sous les 60°) le mode TURBO pourra être à nouveau sélectionné.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de voltage descend sous les niveau nécessaire au niveau de puissance sélectionnée, la lampe est programmée pour passer au mode de puissance inférieur, et ce jusqu'à ce que le niveau Faible soit atteint. Lorsque cela arrive en niveau FAIBLE, l'indicateur de niveau de batterie clignote pour vous rappeler de recharger ou remplacer la batterie.

Utilisation et entretien

- Démonter la tête qui est scellée de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.

- Fenix recommande d'utiliser une batterie de qualité.
- Verrouiller la lampe pour éviter une activation accidentelle pendant le stockage ou le transport.
- Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période retirez la batterie car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
- Sur le long terme le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez le avec un modèle approuvé.
- Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller à s'allumer par intermittences voir à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :

1. les batteries doivent être changées

2. les fils et contacts doivent être nettoyés avec un coton tige imbibé d'alcool.

Si ces recommandations ne fonctionnent pas merci de nous contacter.

Contenu

- Lampe torche FENIX WT25R
- batterie ARBL18 3400mAh
- Câble de rechargement de type USB de rechargement magnétique
- Dragonne
- joint torique
- étiquette de rappel
- dépliant d'information
- manuel d'utilisation
- carte de garantie.

Avertissement

Cette lampe est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Evitez de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.

Cette lampe accumulera une chaleur élevée lorsqu'elle est utilisée pendant de longues périodes ce qui entraîne une température élevée de son corps. Faites attention à une utilisation sûre pour éviter les brûlures.

Toutes les informations fournies dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.