

Fiche produit

Fenix

Lampe Fenix PD36 TAC

Notre reference: SC3691

Prix de vente (TTC): 121,00 CHF



The advertisement features a black Fenix PD36 TAC flashlight with a silver clip, positioned diagonally against a dark, textured background. The flashlight has 'PD36 TAC' and '3000 LUMENS' printed on its body. In the top left corner, the Fenix logo is displayed with the tagline 'LIGHTING FOR EXTREMES'. The main text 'PD36 TAC' is in large orange letters, followed by '3000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT' in white text inside an orange box. Below this, 'MIGHTY POWER IN A COMPACT BODY' is written in large orange letters, and 'Mechanical Tactical Flashlight' is in white. At the bottom right, four orange icons are shown in a row, each with a corresponding feature label below it: a sun icon for '3000 lumens', a battery icon for 'Multifunctional tail switch', a gear icon for 'Mechanical operation', and a tactical switch icon for 'Tactical / Duty dual mode'.

FENIX
LIGHTING FOR EXTREMES

PD36 TAC 3000 LUMENS MAXIMUM OUTPUT

MIGHTY POWER IN A COMPACT BODY

Mechanical Tactical Flashlight

- 3000 lumens
- Multifunctional tail switch
- Mechanical operation
- Tactical / Duty dual mode

Description:

La lampe de poche Fenix PD36 TAC est une lampe de poche qui reste au format de poche mais se concentre sur l'emploi tactique.

Fournie avec une batterie Li-ion rechargeable 21700, le PD36TAC émet une puissance maximale de 3000 lumens et a une portée de faisceau impressionnante allant jusqu'à 274 mètres.

Le PD36TAC est dotée d'un interrupteur tactique à double fonction qui améliore ses capacités.

Le mode tactique renforce la PD36TAC avec un fonctionnement plus rapide et une activation simplifiée du stroboscope instantané.

Passez en mode de service en tournant l'interrupteur à bascule, le PD36 TAC offre 6 modes de luminosité dont un stroboscope.

Conçu pour un usage professionnel, la sécurité et l'application de la loi, le PD36 TAC est vraiment fiable pour fournir un éclairage fiable et puissant pour un large éventail de situations.

Caractéristiques :

- Puissance maximale de 3000 lumens, portée maximale du faisceau de 274 mètres.
- LED Luminus SST70 d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Batterie Li-ion rechargeable 21700 incluse.
- Modes tactique et de service pour un choix et un fonctionnement flexibles.
- Interrupteur tactique breveté à double fonction pour une activation tactique instantanée.
- Interrupteur à bascule à une main pour la sélection du mode.
- La fonction de verrouillage évite une activation accidentelle.
- Protection contre l'inversion de polarité, pour protéger contre l'insertion incorrecte de la batterie.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6 durable.
- Finition anti-abrasive anodisée dure de type HAIII de qualité supérieure.
- Taille: 140mm x 26mm x 25mm.
- Poids: 92 grammes (sans la batterie)
- Type de batterie: rechargeable Li-ion 21700

ANSI/PLATO FL1 - PD36 TAC

- **Mode tactique**

MODE Haut : Puissance 2000 Lumens / Autonomie : 3h10min / Portée : 225m / Intensité

: 12600cd

MODE Strobe : Puissance 2000 Lumens

- **Mode normal**

MODE Turbo : Puissance 3000 Lumens / Autonomie : 1h30min / Portée : 274m / Intensité : 18700cd

MODE haut : Puissance 1000 Lumens / Autonomie : 3h15min / Portée : 160m / Intensité : 6400cd

MODE Moyen : Puissance 350 Lumens / Autonomie : 10h10min / Portée : 92m / Intensité : 2100cd

MODE Bas : Puissance 150 Lumens / Autonomie : 18h45min / Portée : 59m / Intensité : 900cd

MODE Eco : Puissance 30 Lumens / Autonomie : 160h25m / Portée : 160m

MODE Strobe : Puissance 2000 Lumens

Résistance aux chocs 1m

Étanchéité IP68

- Puissance maximale de 3000 lumens ; Distance maximale du faisceau de 274 mètres.
- Une LED Luminus SST70 d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Inclus une batterie Li-ion rechargeable 21700.
- Modes tactique et de service pour un choix et un fonctionnement flexibles.
- Interrupteur tactique breveté à double fonction pour une activation tactique instantanée.
- Interrupteur à bascule à une main pour la sélection du mode.
- La fonction de verrouillage évite une activation accidentelle.
- Protection contre l'inversion de polarité, pour protéger contre l'insertion incorrecte de la batterie.
- Fabriqué en aluminium A6061-T6 durable.
- Finition premium avec anodisation dure anti-abrasive de type HAIII de qualité supérieure.
- Dimensions : 140 x 26.5 x 25.4mm
- Poids : 92g

Mode d'emploi

Marche / arrêt

Lampe déverrouillée et éteinte, appuyez sur l'interrupteur tactique arrière pour allumer momentanément la lampe, relâchez la pression et la lampe s'éteindra, appuyez à fond sur l'interrupteur tactique (moins de 0.8 sec) pour un éclairage constant, appuyez à nouveau à fond pour éteindre la lampe FENIX PD36TAC.

Commutation des modes :

Dans n'importe quelle configuration, tournez l'interrupteur rotatif pour sélectionner le mode requis, tournez-le à fond dans le sens des aiguilles d'une montre pour entrer en mode Tactical, tournez à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour passer en mode Duty, amenez-le en position médiane pour accéder au mode verrouillage.

Sélection du niveau de puissance

Mode tactical : appuyez sur l'interrupteur tactique pour allumer momentanément la lampe FENIX PD36TAC 3000 lumens, appuyez à fond sur celui-ci pour la verrouiller sur le niveau de sortie FORT. Appuyez sur l'interrupteur tactique pendant 0.8 sec pour activer le STROBE, appuyez sur l'interrupteur tactique pour revenir au niveau de sortie FORT. Appuyez à fond sur l'interrupteur tactique pour éteindre la lampe.

Mode Duty : appuyez sur l'interrupteur tactique pour faire défiler les niveaux de sortie dans l'ordre ECO->FAIBLE->MOYEN->FORT->TURBO. Appuyez à fond sur l'interrupteur tactique pour verrouiller le niveau de sortie, appuyez à nouveau pour faire défiler les niveaux de sortie (avec circuit intelligent de mémoire). Appuyez et maintenez l'interrupteur tactique pendant 0.8 sec pour activer le STROBE, appuyez sur l'interrupteur tactique pour revenir à la sortie utilisée précédemment. Appuyez à fond sur l'interrupteur tactique pour éteindre la lampe torche FENIX PD36TAC.

Strobe instantané : en mode TACTICAL ou DUTY, appuyez sur l'interrupteur tactique pendant 0.8 sec pour activer le strobe, cliquez à nouveau sur l'interrupteur tactique pour quitter le strobe.

Verrouillez/déverrouiller

Verrouiller : lampe allumée, amenez l'interrupteur rotatif en position médiane pour verrouiller le niveau de sortie choisi, à ce moment là, l'interrupteur tactique ne fonctionne pas et les niveaux de sortie ne peuvent plus être sélectionnés.

Lampe éteinte, amenez l'interrupteur rotatif en position médiane pour verrouiller l'interrupteur tactique, à ce moment-là, l'interrupteur tactique ne fonctionne pas et la lampe ne peut pas être allumée.

Déverrouiller : amener l'interrupteur rotatif en position mode Tactical ou mode Duty pour déverrouiller la lampe torche FENIX PD36TAC 3000 lumens.

Caractéristiques des batteries

- Type FENIX ARB-L21 5000U Dimensions 21700 Voltage 3.6V Emploi Recommandé
- Type FENIX ARB-L21 4000P Dimensions 21700 Voltage 3.6V Emploi Recommandé
- Type Batterie Li-ion Dimensions 21700 Voltage 3.6V Emploi Prudence

Avertissement : les batteries Li-ion 21700 conçues pour des applications commerciales sont puissantes et doivent être traitées avec prudence et manipulées avec soin. Utilisez uniquement des batteries de qualité ayant un circuit de protection intégré pour réduire les risques de combustion ou d'explosion, mais les risques de courts-circuits et/ou autres dommages potentiels relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Remplacement de la batterie

Dévissez le bouchon arrière pour insérer la batterie avec l'anode (+) dirigé vers la tête de la lampe de poche FENIX PD36TAC puis revissez-le.

Protection intelligente contre la surchauffe

La lampe-torche FENIX PD36TAC va générer une chaleur importante lorsque les niveaux de sortie élevées sont utilisées durant de longues périodes. Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voir plus, la lampe va diminuer automatiquement la puissance de quelques lumens pour réduire la température. Lorsque la température sera revenue sous les 60°C, les niveaux de sortie élevées pourront être à nouveau sélectionnés.

Indication de basse tension

Lorsque le niveau de tension tombe en dessous du niveau prédéfini, la lampe puissante Fenix PD36TAC est programmée pour passer au mode de puissance inférieur et ce jusqu'à ce que le niveau ECO soit atteint. Lorsque cela arrive en niveau ECO, la lampe va clignoter 3 fois toutes les 5 min pour vous rappeler qu'il faut recharger ou remplacer la batterie.

Remarque : cela fonctionne uniquement avec la batterie Li-ion FENIX ARB-L21 series 21700.

UTILISATION ET ENTRETIEN

- Démontez la tête qui est scellée de la lampe risque de l'endommager et cela annule donc la garantie.
- FENIX recommande d'utiliser une batterie de qualité avec protections intégrées.
- Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période, retirez la batterie car la lampe pourra être endommagée par une fuite d'électrolyte ou une explosion de la batterie.
- Les batteries au Lithium doivent être rechargées lorsqu'elles sont presque vides. Il n'y a pas d'effet mémoire et vous devez les recharger immédiatement lorsqu'elles sont vides.
- Dévissez le bouchon arrière d'un demi-tour ou retirez la batterie pour éviter l'allumage accidentel de la lampe durant son transport ou son stockage.
- Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer. Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le avec un modèle approuvé (inclus).
- Le nettoyage régulier des contacts améliore les performances de la lampe, car des contacts sales peuvent amener celle-ci à vaciller, à s'allumer par intermittence voir à ne pas s'allumer pour les raisons suivantes :

- la batterie doit être changée : remplacer la batterie

- les fils, les contacts de la carte du circuit imprimé et les autres contacts sont sales : les nettoyer avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool.

CONTENU

- lampe FENIX PD36TAC
- batterie rechargeable Li-ion FENIX ARB-L21 5000U
- câble de rechargement USB Type-C
- étui
- joint torique de rechange
- manuel d'utilisation
- carte de garantie

AVERTISSEMENT

Cette lampe torche FENIX PD36TAC est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux de l'utilisateur ou à d'autres personnes. Eviter de diriger la lumière dans les yeux de quiconque.

Cette lampe va accumuler une chaleur importante lorsqu'elle est utilisée durant de longues périodes ce qui va entrainer une température élevée de son corps. Faites bien attention à ne pas toucher les parties brûlantes.

Photos complementaires:

TECHNICAL PARAMETERS
Size: 5.91" x 1.04" x 1.90" / 150 x 26.5 x 25.6 mm Weight: 3.26 oz / 82 grams (including battery)

MODE	Beam Mode				Spot Mode			
	High	Stroke	Turbo	High	Med	Low	Eco	Stroke
Output (LMW P1)	2100 Lumens	2100 Lumens	3000 Lumens	1000 Lumens	350 Lumens	150 Lumens	120 Lumens	2100 Lumens
Runtime	3 hours 12 minutes	1 hour 30 minutes	2 hours 15 minutes	10 hours 10 minutes	18 hours 45 minutes	160 hours	160 hours	160 hours
Distance	225 meters	274 meters	180 meters	82 meters	59 meters	25 meters	25 meters	225 meters
Intensity	13000 candela	18700 candela	18700 candela	5400 candela	2100 candela	900 candela	900 candela	13000 candela
Impact Resistance	1 meter							

WEEK-LONG RUNTIME WITH THE 21700 BATTERY
A single ARB-L21-5000U rechargeable Li-ion battery is included. The 5000 mAh battery features a standard USB Type-C port in the back for fast charging with the included USB Type-C charging cable, easy charging without carrying an additional battery charger.

SINGLE-HANDED TACTICAL SWITCH
The PD36 TAC uses a unique tactical switch, with one-click operation to enhance your tactical advantage, and the tail switch allows for single-handed operation with a comfortable hand grip.

1-Function operation Tactical grip

- Tap: ON/OFF
- Press: ON/OFF
- Press and hold: ON/OFF